



Le chargeur ChargeXpress PRO 60 garantit l'alimentation de la batterie dans toutes ces situations par la présence des modes « Intervention / Programmation ».

Chargeur de Batteries

ChargeXpress PRO 60

Chargeur Automatique Professionnel pour batteries de forte puissance

Applications:

Batteries 12 volts plomb-acide (Ca-Ca), AGM, Spirales et Gel, Heavy Duty, Agriculture, TP, Marine.

24 volts pour une paire de batterie (2x12 V). (Option)

Aussie disponible en 24V - 30A

Affichage:

3 voyants LED

Longueur des câbles :

3 m

Alimentation secteur:

230 volt AC - 50 Hz / 16A

Courbe de charge:

Plomb-acide/Ca-Ca

AGM(Spiralée)

GEL

Programmation / Intervention

Sortie de charge:

60 A

Puissance:

720 W

Garantie:

Garantie standard de Midtronics : deux (2) ans.

Pouvez-vous charger correctement une paire de batteries d'un circuit 24 V ?

Un circuit 24 V, alimenté par deux batteries de 12 V, ne doit pas se faire par l'intermédiaire d'un montage en série. En effet, les batteries ne sont pas toujours identiques en termes de tension et de résistance interne, et les tensions de charge peuvent être inégales, avec pour conséquence une charge insuffisante sur une batterie et une charge excessive sur l'autre. Grâce au ChargeXpress PRO 60, il est possible de charger les batteries simultanément (celles-ci ne doivent toutefois pas être reliées). Un câble double (en option) permet de raccorder chacune des batteries séparément de façon qu'elles soient toutes deux complètement chargées.

Votre station de diagnostic est-elle prête à accueillir les véhicules les plus récents ?

Sur les véhicules d'aujourd'hui, l'électronique est omniprésente. Et nous savons tous que les systèmes électroniques doivent être vérifiés au moyen d'appareils de diagnostic. Cependant, ces appareils consomment un courant de batterie de très forte intensité, d'où de possibles imprécisions de diagnostic, auxquelles il convient de rajouter l'apparition de problèmes techniques pour la batterie et donc pour le propriétaire du véhicule. Sans compter que la programmation d'un véhicule actuel décharge fortement la batterie tout en menaçant la séquence de programmation. Le chargeur ChargeXpress PRO 60 garantit l'alimentation de la batterie dans toutes ces situations par la présence des modes « Intervention / Programmation ».

Les clients de votre garage repartent-ils avec une batterie déchargée ?

Le ChargeXpress PRO 60 vous permet de mettre facilement à niveau vos postes de travail. L'installation d'un chargeur ChargeXpress PRO 60 au mur ou sur votre pont élévateur assure l'alimentation de deux véhicules (en option) en courant de batterie. Il vous suffit pour cela de brancher un câble sur un véhicule et le second sur l'autre, le chargeur répondant aux besoins en électricité de chacun d'entre eux.

Le chargeur ChargeXpress PRO 60 garantit l'alimentation de la batterie dans toutes ces situations par la présence des modes « Intervention / Programmation ».

